

نظام أندرويد الكل في واحد نظام نقاط البيع التي تعمل باللمس آلات POS-1401 (POS-1401:تسجيل النقود في نقاط البيع للشركات الصغيرة (م / ن

سمات:

عالية السطوع ؛ LCD بوصة شاشة 14
لوحة لمس سعوية متعددة النقاط مسقطه ؛
لوحة سفلية قابلة للإزالة لتعبئة أصغر وتكلفة شحن أقل ؛
الشاشة الرئيسية تدعم الدوران بزوايا كبيرة لتلبية أي زاوية مراقبة ؛
شاشة بلا حدود ، الواجهة الأمامية تحمي من رذاذ الماء المباشر ؛
هيكل رفيع للغاية يجعل المنتج أكثر إيجازًا وأنيقة ؛
قاعدة ألومنيوم سميكة ومستقرة ؛
فتحات الكابلات داخل القاعدة تجعل الكبل أكثر ترتيبًا.

تخصيص

نموذج	POS-1401
اسم	الطرفي POS بوصة تعمل باللمس 14
الإسكان	معدن قذيفة وقاعدة
اللون	آلة اللون الأسود أو الأبيض
عرض	
الشاشة الرئيسية	بوصة تعمل باللمس 14
ريسولوتون	1366 * 768
سطوع	200cd / م ²
زاوية الرؤية	الأفق: 0 6 ؛ عمودي : 80
شاشة لمسية	بالسعة اللمس G G متعدد النقاط المسقطه
أداء	
اللوحة الأم	للخيار RK3566 ، G رباعي النواة 1.8 ، Rockchip سلسله
ذاكرة النظام	DDRIII 2GB على متن
جهاز التخزين	EMMC جيجا بايت 16
صوتي	Real Tek ALC5640 على متن رقاقة الصوت
LAN	Realtek RTL8111F Lan شريحة ، 10 / 100Mbps
BT و WIFI وحدة	BT4.0 ودعم Wi-Fi 802.11b / g
MSR	MSR الجانب الاختياري
عرض العملاء	للخيار LCD 220 أو FD220 الخامس
نظام التشغيل	للخيار Android 11 أو Android 8.1
الاتصال	
	زر أوور * 1 p ، في جاك * 1 12V DC
	1 * RJ-45 :الشبكة المحلية
	خرج الصوت * 1 ، 1 * HDMI
	4 * USB
	للترقية عبر الإنترنت وتوسيع 1 * TF فتحة بطاقة ، 1 * SIM فتحة التخزين
بيئة	
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	حتى 60 درجة مئوية -10
رطوبة العمل	لا تكاثف 80% ~ 10%
رطوبة التخزين	لا تكاثف 90% ~ 10%
مُكَمَّلَات	
محول الطاقة	DC12 و nput فولت / 50-60 هرتز طاقة التيار المتردد أنا 110-240 محول خرج 5 / V

سلك الطاقة

قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد
الأوروبي / المملكة المتحدة إلخ ومتاح حسب الطلب

